



INTEGRA 1000 PLUS

Art.-Nr. 8816FM

- // Kurze Leuchtzeiten bis zu 1/1.700 s u. schnelle Blitzfolge ab 0,45 s
- // Regelbereich über 6 Blendenstufen in 1/10 Stufen
- // Reflektor-Schnellwechselautomatik für EH-Anschluss (10 cm)
- // Funkfernbedienbar - Strobe Wizard Plus und freemask eingebaut
- // Bivoltage (110 V und 230 V)
- // Netzunabhängiger Betrieb in Kombination mit Power Max L (optionales Zubehör)
- // Helles 300 W Halogen-Einstelllicht
- // Gehäuse aus Alu-Ziehprofil mit 2,6 mm Wandstärke
- // Leistungsregelbereich 6 Blendenstufen
- // Funkfernbedienbar: Leistungsregelung, Auslösung, Einstelllicht, Standby
- // freemask-Funktion: Freisteller in perfekter Qualität, schon bei der Aufnahme
- // Große 7-Segment-Leistungsanzeige
- // Digitaldrehgeber mit Raststufen, ohne Anschlag
- // Aktive Kühlung durch leisen Lüfter
- // Automatische Einstelllichtsparschaltung
- // Steckbare Blitzröhre
- // Steckbare Glasschutzglocke
- // APD, interner Leistungsabbau bei Leistungsreduktion
- // Audio und Fotozelle eingebaut und separat schaltbar
- // Synchronbuchse für Standardkabel 6,3 mm
- // Testtaster für Probeauslösung von Hand
- // Flash Check - optische Abblitzkontrolle
- // Sehr niedrige Synchronspannung zum Schutz von Digitalkameras
- // Verschiebbarer Schwenkneiger
- // Funkantenne im Gerät eingebaut, optimaler Schutz
- // Aktiv hinterleuchtete Frontplatte für optimales Arbeiten im Dunkeln
- // Alle Einstellungen werden durch helle Kontroll-LEDs angezeigt
- // Strapazierfähige Folienoberfläche mit „echten“ Tastern, die „fühlbare“ gut zu bedienen sind
- // Hensel-Bedienlogik – weitestgehend gleiche Benennung u. Positionierung bei Schaltern und Bedienelementen. - Arbeiten, ohne umdenken zu müssen!

TECHNISCHE DATEN

Nennenergie: 1000 J
Blende aus 1 m, 100 ASA, t 1/60, 12"-Refl.*: 90 9/10
Einstelllicht: 300W / G 6,35
Blitzwiederholzeit bei min. Leistung: 0,45 s
Blitzwiederholzeit bei max. Leistung: 2,1 s
Min. Leuchtzeit, t 0,5: 1/1.700 s
Max. Leuchtzeit, t 0,5: 1/700 s
Leistungsregelung in 1/10 f: 6 f
Regelbereich Einstelllicht: off / full / prop / autorel
Fernbedienung: Strobe Wizard Plus, freemask
Einstelllicht, Leistung, Test, Synchronisation
Gewicht: 3,9 kg
Maße (LxBxH): 39,5 x 15 x 23 cm

* Messwerte mit 12"-Reflektor (Art.-Nr. 9601) für Expert-/EH-Serie
Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen.
Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken.
Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: Oktober 2013

HENSEL
■■■■■ PERFORMING LIGHT