



## F-SPOT 3000 MIT RUNDSTECKER

Art.-Nr. 3391

- // Für Hensel-Generatoren mit Rundbuchsen
- // Max. Belastbarkeit 3000 J
- // Große 30-cm-Fresnellinse mit optimaler Lichtausbeute
- // Fokussierbar von 13° bis 64° (mit Einstellskala)
- // Konvektionskühlung
- // On-/Off-Schalter für Einstelllicht
- // Lieferung inkl. 4-Flügeltor und Filterhalter
- // Massives Metallgehäuse, extrem stabil (ARRI®)
- // Fokussiermöglichkeit an der Front- und Rückseite
- // Ideal für den Dauereinsatz in der Mode-, Möbel- oder Table-Top-Fotografie
- // 650 W Halogen-Einstelllicht
- // Anschlusskabel 5 m
- // Schwenkbügel mit Anschlusszapfen Ø 28 mm  
Alternativ kann der Spot mit einer Buchse (16 mm) geliefert und damit an Scheren und Stativ mit 3/8"-Zapfen befestigt werden
- // Gewicht ohne Flügeltor 15,6 kg, mit Flügeltor 18,0 kg
- // Auch als Langstecker-Version erhältlich (Art.-Nr. 3390)

### TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit: 3000 J  
Einstelllicht: 650 W  
Sockel: G 6,35  
Blende aus 2 m, 100 ASA, eng fok., t 1/60 s, max. Leistung: 90 9/10  
Leuchtkreisdurchmesser aus 2 m, min. / max. ca: 50 bis 250 cm  
Anschluss: Rundstecker  
Ausstattung: Fresnellinse Ø 30 cm, Ganzmetallgehäuse,  
Einstelllicht separat am Gehäuse schaltbar, Gewinde-  
spindel und Zubehöreinschub  
Lieferumfang inkl. Blitzröhre, Einstelllampe,  
Anschlusskabel 5 m (fest montiert) und 4-Flügeltor  
Gewicht: ca. 15,6 kg  
Maße (LxBxH): 43 x 46 x 46 cm (ohne Bügel)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen.  
Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken.  
Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: Oktober 2013

**HENSEL**  
■■■■ PERFORMING LIGHT